



*Pendelleuchten*  
**FOLLOX I LED-24V**

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą zostać wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.



*Pendelleuchten*  
**FOLLOX I LED-24V**

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą zostać wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.



# Montageanleitung

HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN.

Sofern die gelieferten KABELLÄNGEN UNVERÄNDERT bleiben BITTE MIT PUNKT 5 BEGINNEN!

- 1.) Sollten die anschlussfertig vorbereiteten Pendelkabel gekürzt werden müssen, unbedingt den Lieferzustand der Verkabelung in der Deckenschiene sich vorher einprägen. TIP: Ein Foto des Lieferzustandes mit der Handkamera kann hilfreich sein.
- 2.) Sodann die innerhalb des Koaxkabels geführten Lasthaltedrähte sowie die Elektrolitzen lösen und die Kürzung auf das gewünschte neue Maß vornehmen: Vor dem Kürzen der Kabel die äußere Isolationen und das Koaxgeflecht vorsichtig entfernen. Beim Abisolieren der klaren Ummantelung und des Koaxgeflechts äußerst sensibel vorgehen, um Einschnitte bis auf die spannungführenden Litzen zu vermeiden. VORSICHT: KURZSCHLUSSGEFAHR!
- 3.) Beim Kürzen unbedingt auf die gleichen Längenüberstände des Lasthaltedrahtes und der Elektrolitzen und deren Abmantelung wie im Lieferzustand achten! Auf exakt gleiche Kabellängen zwischen Befestigungspunkt im Baldachin und der Oberkante der Leuchtschiene achten – am Besten an Millimeter-genauer Position vorher mit geeignetem Farbstift markieren.
- 4.) Zuletzt die Kabel wieder in die Anschlussklemmen fachgerecht einbringen und die Kabel ebenso wie die Lasthaltedrähte in Ihren jeweils eigenen Halterungen befestigen. Nach Abschluss der Kabelkürzung muss das gleiche Verkabelungsbild bzw. Lasthaltedrahtbild wie im Lieferzustand wieder hergestellt sein.
- 5.) Gemäß der jeweiligen Beschaffenheit (X) der Befestigungsfläche das Deckenbaldachin-Unterteil mit geeignetem Befestigungsmaterial sicher befestigen. Die bauseits vorhandene Zuleitung ggfs. kürzen sofern diese in dem filigranen Deckenbaldachin der Leuchte nicht ausreichend Platz findet. Sodann den ordnungsgemäßen primärseitigen Anschluss des Netztes an das bauseitige Versorgungsnetz herstellen.

## Verschiedene Hinweise / Bitte unbedingt beachten:

Leuchtmittel

Diese Leuchte ist mit hoch Qualitativer und sehr langlebiger > 50.000Std. 24V LED Ware ausgestattet und bedarf keiner Wartung.

Pflegehinweis

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenen Tuch abwischen.

**(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wand/Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!**



# Montageanleitung

HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN.

Sofern die gelieferten KABELLÄNGEN UNVERÄNDERT bleiben BITTE MIT PUNKT 5 BEGINNEN!

- 1.) Sollten die anschlussfertig vorbereiteten Pendelkabel gekürzt werden müssen, unbedingt den Lieferzustand der Verkabelung in der Deckenschiene sich vorher einprägen. TIP: Ein Foto des Lieferzustandes mit der Handkamera kann hilfreich sein.
- 2.) Sodann die innerhalb des Koaxkabels geführten Lasthaltedrähte sowie die Elektrolitzen lösen und die Kürzung auf das gewünschte neue Maß vornehmen: Vor dem Kürzen der Kabel die äußere Isolationen und das Koaxgeflecht vorsichtig entfernen. Beim Abisolieren der klaren Ummantelung und des Koaxgeflechts äußerst sensibel vorgehen, um Einschnitte bis auf die spannungführenden Litzen zu vermeiden. VORSICHT: KURZSCHLUSSGEFAHR!
- 3.) Beim Kürzen unbedingt auf die gleichen Längenüberstände des Lasthaltedrahtes und der Elektrolitzen und deren Abmantelung wie im Lieferzustand achten! Auf exakt gleiche Kabellängen zwischen Befestigungspunkt im Baldachin und der Oberkante der Leuchtschiene achten – am Besten an Millimeter-genauer Position vorher mit geeignetem Farbstift markieren.
- 4.) Zuletzt die Kabel wieder in die Anschlussklemmen fachgerecht einbringen und die Kabel ebenso wie die Lasthaltedrähte in Ihren jeweils eigenen Halterungen befestigen. Nach Abschluss der Kabelkürzung muss das gleiche Verkabelungsbild bzw. Lasthaltedrahtbild wie im Lieferzustand wieder hergestellt sein.
- 5.) Gemäß der jeweiligen Beschaffenheit (X) der Befestigungsfläche das Deckenbaldachin-Unterteil mit geeignetem Befestigungsmaterial sicher befestigen. Die bauseits vorhandene Zuleitung ggfs. kürzen sofern diese in dem filigranen Deckenbaldachin der Leuchte nicht ausreichend Platz findet. Sodann den ordnungsgemäßen primärseitigen Anschluss des Netztes an das bauseitige Versorgungsnetz herstellen.

## Verschiedene Hinweise / Bitte unbedingt beachten:

Leuchtmittel

Diese Leuchte ist mit hoch Qualitativer und sehr langlebiger > 50.000Std. 24V LED Ware ausgestattet und bedarf keiner Wartung.

Pflegehinweis

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenen Tuch abwischen.

**(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wand/Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!**

