



- D Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB) Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F) Les raccordements électriques doivent etre effectués uniquement par un
- L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL) Podlaczenia elektryczne moga zostac wykonywane tylko przez elektryków
- (ES) La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU) электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



# HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN!

Anschlussleitungen vor Montagebeginn immer spannungsfrei schalten!

I-flammige Draht-Pendelleuchten / Alu matt oder Alu schwarz

### **CLAVIO M - CLAVIO L**

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin abschrauben. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und gef. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Baldachinrückteils anschliessen.
- 3.) Die Verschlussschraube mit Schlitz und mittigem Loch am Drahtende aus deren Sockel herausschrauben und den Drahtseilhalter am Drahtende abschrauben. Den 2-Loch-Zugentlaster vom Kabelende abnehmen.
- 4.) Nun entscheiden wie das Leuchtenkabel am Haltedraht geführt werden soll entweder gerade und weitgehend parallel zum Haltedraht oder geschwungen und kurvenförmig. Die kleinen Silikonringe dienen zur Fixierung des Elektrokabels am Haltedraht in der gewünschten Stellung. Das Kabel muss vor weiteren Arbeiten durch alle am Draht befindlichen Silikonringe durchgezogen werden.
- 5.) Sollte das anschlussfertig vorbereiteten Pendelkabel gekürzt werden unbedingt beachten, dass die Ummantelung der Innenleiter nicht beschädigt wird. Beim Abisolieren der klaren Ummantelung äußerst sensibel vorgehen, um Einschnitte bis auf die spannungführenden Litzen zu vermeiden. VORSICHT: KURZSCHLUSSGEFAHR!
- 6.) Sollte der Haltedraht gekürzt werden für Stahlseile geeigneten Seitenschneider verwenden. Ggfs, kann das gekürzte Drahtende durch Aufbringen eines Tropfens Sekundenklebers gegen mögliches Aufspleissen gesichert werden.
- 7.) PENDELAUFHÄNGUNG ZENTRAL AM DECKENBALDACHIN:
  - Die mittige Blindschraube vom Deckenbaldachin abschrauben und gegen die Verschlussschraube mit Schlitz und mittigem Loch austauschen. Das Drahtende durch das Mittelloch stecken und den Drahthalter gut rückseitig befestigen (Zugprüfung!).
  - PENDELAUFHÄNGUNG DEZENTRAL ABSEITS VOM DECKENBALDACHIN:
  - Den Sockel mit gemäß bauseitiger Deckenbeschaffenheit geeignetem Befestigungsmaterial an der Decke sicher befestigen. Sodann die Bundschraube mit eingelegtem Draht/Drahthalter wieder in den Deckenhalter einschrauben.
- 8.) Das Kabel in den Deckenbaldachin einführen und den 2-Loch-Zugentlaster rückseitig aufbringen.
- Das Kabel in die Anschlussklemme einbringen und befestigen sowie den Elektroanschluß an den bauseitigen Anschluss fachgerecht herstellen. Zuletzt den Deckenbaldachin auf das deckenseitige Baldachinrückteil auflegen und festschrauben.
- 9.) Den Fassungsschraubring sowie Distanzrohrstück von der Fassung abschrauben. Nach Auflegen der Schirmabdeckung auf das Loch des Keramikschirms sodann zunächst innerhalb des Keramikschirms das Distanzrohrstück auf die Fassung auflegen und sodann die Fassungsschraubringe aufschrauben.
- 10.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.

#### **Pflegehinweis:**

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Keramikschirme von der Armatur abmontieren und erst nach erfolgter Trocknung wieder aufmontieren.





- (D) Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB) Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F) Les raccordements électriques doivent etre effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (1) L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL) Podlaczenia elektryczne moga zostac wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES) La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU) электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



## HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN!

Anschlussleitungen vor Montagebeginn immer spannungsfrei schalten!

## I-flammige Draht-Pendelleuchten / Alu matt oder Alu schwarz CLAVIO M - CLAVIO L

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin abschrauben. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Baldachinrückteils anschliessen.
- 3.) Die Verschlussschraube mit Schlitz und mittigem Loch am Drahtende aus deren Sockel herausschrauben und den Drahtseilhalter am Drahtende abschrauben. Den 2-Loch-Zugentlaster vom Kabelende abnehmen.
- 4.) Nun entscheiden wie das Leuchtenkabel am Haltedraht geführt werden soll entweder gerade und weitgehend parallel zum Haltedraht oder geschwungen und kurvenförmig. Die kleinen Silikonringe dienen zur Fixierung des Elektrokabels am Haltedraht in der gewünschten Stellung. Das Kabel muss vor weiteren Arbeiten durch alle am Draht befindlichen Silikonringe durchgezogen werden.
- 5.) Sollte das anschlussfertig vorbereiteten Pendelkabel gekürzt werden unbedingt beachten, dass die Ummantelung der Innenleiter nicht beschädigt wird. Beim Abisolieren der klaren Ummantelung äußerst sensibel vorgehen, um Einschnitte bis auf die spannungführenden Litzen zu vermeiden. VORSICHT: KURZSCHLUSSGEFAHR!
- 6.) Sollte der Haltedraht gekürzt werden für Stahlseile geeigneten Seitenschneider verwenden. Ggfs. kann das gekürzte Drahtende durch Aufbringen eines Tropfens Sekundenklebers gegen mögliches Aufspleissen gesichert werden.
- 7.) PENDELAUFHÄNGUNG ZENTRAL AM DECKENBALDACHIN:
  - Die mittige Blindschraube vom Deckenbaldachin abschrauben und gegen die Verschlussschraube mit Schlitz und mittigem Loch austauschen. Das Drahtende durch das Mittelloch stecken und den Drahthalter gut rückseitig befestigen (Zugprüfung!).
  - PENDELAUFHÄNGUNG DEZENTRAL ABSEITS VOM DECKENBALDACHIN:
  - Den Sockel mit gemäß bauseitiger Deckenbeschaffenheit geeignetem Befestigungsmaterial an der Decke sicher befestigen. Sodann die Bundschraube mit eingelegtem Draht/Drahthalter wieder in den Deckenhalter einschrauben.
- 8.) Das Kabel in den Deckenbaldachin einführen und den 2-Loch-Zugentlaster rückseitig aufbringen.
- Das Kabel in die Anschlussklemme einbringen und befestigen sowie den Elektroanschluß an den bauseitigen Anschluss fachgerecht herstellen. Zuletzt den Deckenbaldachin auf das deckenseitige Baldachinrückteil auflegen und festschrauben. 9.) Den Fassungsschraubring sowie Distanzrohrstück von der Fassung abschrauben. Nach Auflegen der Schirmabdeckung auf das Loch des Keramikschirms sodann zunächst innerhalb des Keramikschirms das Distanzrohrstück auf die Fassung auflegen und sodann die Fassungsschraubringe aufschrauben.
- 10.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.

#### **Pflegehinweis:**

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Keramikschirme von der Armatur abmontieren und erst nach erfolgter Trocknung wieder aufmontieren.



DESIGN & QUALITY MADE IN GERMANY

IDEEN-FUER-LICHT.DE





DESIGN & QUALITY MADE IN GERMANY

IDEEN-FUER-LICHT.DE

