



Casablanca

Casablanca L i c h t G m b H
Max-Planck-Str.16 | D-63303 Dreieich
Tel +49(0)6103-803770 | info@casablanca.de

CLAVIO - Leuchtenarmatur B 42 A - B 42 S

GB Electrical connections may be carried out by professional electricians only.

Cleaning of luminaire parts only with dry and soft cloth.

Dimming of brightness of the 220-250V-LED-luminaire is possible with an universal dimmer (*).

F Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.

Nettoyage des parties de la lampe avec un chiffon sec et doux.

Variation de luminosité d'une 220-250V-LED-luminaire est possible avec un variateur universel (*).

I L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.

Pulizia di parti di apparecchi solo con un panno asciutto e morbido.

Dimming di luminosità di uno 220-250V-LED-apparecchio è possibile con un dimmer universale (*).

ES La instalación debe realizarse por personal cualificado.

Limpieza de las piezas de luminarias con un paño seco y suave.

Regulación de la luminosidad de LED 220-250V-luminaria es posible con un dimmer universal (*).

PL Podłączenia elektryczne mogą zostać wykonywane tylko przez elektryków.

Czyszczenie tylko suchą miękką ściereczką.

Lampe LED 220 – 250V można ściemniać uniwersalnym ściemniaczem (*).

(*) = www.vadsbo.de

Casablanca

Casablanca L i c h t G m B H
Max-Planck-Str.16 | D-63303 Dreieich
Tel +49(0)6103-803770 | info@casablanca.de



Vor dem Gebrauch:

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren diese auf. Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber und entsorgen diese ordnungsgemäß.

Sicherheits-Hinweise

Dies ist eine IP20 Innenraum-Leuchte, der Betrieb im Aussenbereich sowie in Feuchträumen in Spritz- oder Strahlwasser-Bereichen ist untersagt. Ortsfeste Leuchten müssen von einem Elektriker montiert werden.

Bei Schäden an Kabeln, Fassungen, Leuchtmitteln, Steckern oder anderen elektrotechnischen Teilen der Leuchte ist die Nutzung sofort einzustellen, es besteht bei 230V führenden Teilen Lebensgefahr.

Bei Kontakt der Leuchte mit Flüssigkeit ist die Nutzung sofort einzustellen und die Leuchte spannungsfrei zu schalten. Reparaturen sind nur von Elektrikern oder dem Hersteller durchzuführen.

Bei jeglichen Arbeiten an der Leuchte (beispielsweise Leuchtmittel-Tausch) ist der Anschluss vorher spannungsfrei zu schalten. Die Leuchte und ihre Anschlussleitungen sind von Kindern fernzuhalten, die jünger als 14 Jahre sind.

Die 220-250V-LED-Leuchte kann mit Universaldimmern (wir empfehlen Marke VADSBO.de) gedimmt werden.

1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin abschrauben. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

2.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Baldachinrückteils anschliessen.

3.) Die Verschlusschraube mit Schlitz und mittigem Loch am Drahtende aus deren Sockel herausschrauben und den Drahtseilhalter am Drahtende abschrauben. Den 2-Loch-Zugentlaster vom Kabelende abnehmen.

4.) Nun entscheiden wie das Leuchtenkabel am Haltedraht geführt werden soll - entweder gerade und weitgehend parallel zum Haltedraht oder geschwungen und kurvenförmig. Die kleinen Silikonringe dienen zur Fixierung des Elektrokabels am Haltedraht in der gewünschten Stellung. Das Kabel muss vor weiteren Arbeiten durch alle am Draht befindlichen Silikonringe durchgezogen werden.

5.) Sollte das anschlussfertig vorbereiteten Pendelkabel gekürzt werden unbedingt beachten, dass die Ummantelung der Innenleiter nicht beschädigt wird. Beim Abisolieren der klaren Ummantelung äußerst sensibel vorgehen, um Einschnitte bis auf die spannungsführenden Litzen zu vermeiden. **VORSICHT: KURZSCHLUSSGEFAHR!**

6.) Sollte der Haltedraht gekürzt werden für Stahlseile geeigneten Seitenschneider verwenden. Ggfs. kann das gekürzte Drahtende durch Aufbringen eines Tropfens Sekundenklebers gegen mögliches Aufspleissen gesichert werden.

7.) PENDELAUFHÄNGUNG ZENTRAL AM DECKENBALDACHIN:

Die mittige Blindschraube vom Deckenbaldachin abschrauben und gegen die Verschlusschraube mit Schlitz und mittigem Loch austauschen. Das Drahtende durch das Mittelloch stecken und den Drahthalter gut rückseitig befestigen (Zugprüfung!).

PENDELAUFHÄNGUNG DEZENTRAL ABSEITS VOM DECKENBALDACHIN:

Den Sockel mit gemäß bauseitiger Deckenbeschaffenheit geeignetem Befestigungsmaterial an der Decke sicher befestigen. Sodann die Bundschraube mit eingelegtem Draht/Drahthalter wieder in den Deckenhalter einschrauben.

8.) Das Kabel in den Deckenbaldachin einführen und den 2-Loch-Zugentlaster rückseitig aufbringen.

Das Kabel in die Anschlussklemme einbringen und befestigen sowie den Elektroanschluß an den bauseitigen Anschluss fachgerecht herstellen. Zuletzt den Deckenbaldachin auf das deckenseitige Baldachinrückteil auflegen und festschrauben.

9.) Den Fassungsschraubring sowie Distanzrohrstück von der Fassung abschrauben. Nach Auflegen der Schirmabdeckung auf das Loch des Keramikschirms sodann zunächst innerhalb des Keramikschirms das Distanzrohrstück auf die Fassung auflegen und sodann die Fassungsschraubringe aufschrauben.

10.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.

Pflege & Reinigung

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Die Leuchtenarmatur darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen! Der Keramikschirm kann mit feuchtem, flusenfreiem und nicht faserndem Tuch, ggfs. mit Zugabe von ein wenig mildem Spülmittel, gereinigt werden. Hierzu unbedingt den Keramikschirm von der Leuchtenarmatur abnehmen und separat reinigen.

Aufgrund der matt-rauen Spezialglasur „Lava“ kann es primär bei der Farbe ANTHRAXIT zu Abriebspuren durch Berührungen mit der Hand, insbesondere bei streifenden Berührungen, kommen. Diese Spuren können wieder entfernt werden. Bei starken Abriebspuren kann dies durchaus unter fließendem Wasser und ggfs. mit Hilfe einer weichen Bürste o.ä. erfolgen. Danach jedoch ausreichend lange Trocknungszeit einhalten bis die Feuchtigkeit wieder aus dem Keramikmaterial entwichen ist, bevor der Keramikschirm erneut auf die Armatur montiert und diese in Betrieb genommen wird.